



## Allgemeine Daten

Article No.	OTDA4070
Codice	DRIVER DALI 1CH 36W/24V IP20 RADIUM
Product EAN	4003556010970
Box quantity (pcs.)	40
EAN Box	4003556410978
Gross weight of box in kg	11.6
Length of box in m	0.44
Width of box in m	0.32
Height of box in m	0.16
Produktgewicht	170 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Attivo

## Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	36.0 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-36.0 W
Leistungsfaktor	≥0,95
Ausgangs-spannung	24 V
Ausgangsspannung	23.5-24.5 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	2 kV
Anzahl Kanäle	1
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Si
Dimmung mit Push-button	Si

## Elektrische Parameter

Dimm-Schnittstelle	DALI, bei Push-DIM-Betrieb* bitte Hinweis beachten
DALI Device Type	DT6

## Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	90 °C

## Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	88 %
Länge	210 mm
Höhe max.	30 mm
Breite max.	43 mm
Ausführung	statisch
Material	Kunststoff

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussart	Federklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-25...+50 °C
Tc Temperatur max.	90 °C

## Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTDA4100
-------------------	----------

## Hinweis

1 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V für bis zu 36W LED-Last, dimmbar über DALI oder über die Tasterschnittstelle, für innen.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

### Special features



# LED Treiber DALI

DRIVER DALI 1CH 36W/24V IP20 RADIUM

**Radium**

## General notes

\* Sollten sich die Lichtquellen im Push-Dim Betrieb der Beleuchtungsanlage mit MEHREREN Treibern an EINEM Taster nicht mehr gleichzeitig schalten bzw. gleichmäßig dimmen lassen, arbeitet das System asynchron und kann durch eine RESET-Routine wieder synchronisiert werden:

1. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN

2. Schritt: KURZdruck (< 0,5 s) => alle Leuchten schalten AUS

3. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN und dimmen

[4. Schritt: Doppelklick => Dimmstellung speichern (optional)]

Danach verhalten sich die Treiber wieder synchron.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**