
HRI-T 250W/230/B/E40



Date de la fiche technique du produit: 05.11.2025











7500

4 000h

Données générales

Article No.	32416552
Kod	HRI-T 250W/230/B/E40
Product EAN	4008597165528
Box quantitiy (pcs.)	12
EAN Box	4008597465529
Gross weight of box in kg	2.341
Length of box in m	0.259
Width of box in m	0.203
Height of box in m	0.338
Poids du produit	156 g
Product status	Aktywne

Les paramètres électriques

Watt	270.0 W
Puissance nominale de la lampe	250 W
consommation d'énergie pondérée en 1000 heures	270 kWh
tension de lampe	100-110 V
Tension de maintien de la lampe	105 V

HRI-T 250W/230/B/E40



Les paramètres électriques

Tension de réseau (V)	230 V	
Tension d'allumage (kVs)	4.0 jusque 5.0	
Courant nominal	3 A	
Courant nominal du self	3 A	
Condensateur de compensation pour 50 Hz, BC	32	
Courant de démarrage max.	190%	
Coupe-circuit Coupe-circuit	Delay-action; min. double nominal current	
Gradable	non	
Réglable (en circuit approprié)	Nie	

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	7500 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	7500 lm
Efficacité	28 lm/W
Efficacité totale secteur	26 lm/W
Couleur lumineuse	bleu
température de couleur	20000 K
Saturation des couleurs %	66

Durée de vie

Durée de vie moyenne	4000 h
Facteur de survie aprés 2000h	0.99
Facteur de survie aprés 4000h	0.93
Facteur de survie aprés 6000h	0.74

Spécification

Label d'énergie (E -> A++)	В
Diamètre max.	46 mm
diamètre	46 mm
Longueur totale	226 mm
Longueur max.	210 mm
Position de fonctionnement	p55
Teneur en mercure	20.0 mg
forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	coloré
version	clair

HRI-T 250W/230/B/E40



Spécification

Culot	E40
couleur	bleu

Notices explicatives pour fonctionnement

Pacition de fonctionnement	255
Position de fonctionnement	poo

Autre(s)

Directive de l'UE	TIM	

Notices explicatives

Lampe HM compacte avec brûleur à quartz, claire, couleur lumière bleu, culot E40. Opération en luminaire fermé, avec ballast et allumeur.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Base



E40 IEC/EN 60061-1 Page 7004-24-6


Spectrum

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de lheure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour dune température de couleur denviron 6500 ν


Chaque type de lampe à décharge a une répartition spectrale individuelle en fonction de son remplissage. Des caractéristiques importantes en découlent comme la couleur de la lumière ou le rendu des couleurs. Si les lignes spectrales sont rapprochées, on présume que la lampe a un très bon indice de rendu des couleurs proche de 100. Si les lignes spectrales sont individuelles ou effilochées, le rendu des couleurs de la lampe nest généralement pas très bon. Si le nombre de lignes spectrales prédomine dans le bleu (450nm), il sagit dune couleur de lumière froide comme par exemple la lumière du jour. Sil prédomine dans le rouge (700nm) ou rouge et jaune (600nm), il sagit dune couleur de lumière chaude comme par exemple WDL.

Au démarrage des lampes aux halogénures métalliques, le flux lumineux maximal est atteint après 2-4 minutes, puis toutes les couleurs existant dans le spectre sont émises.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à lémission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.



HRI.../bleu, AquaStar




Lumière du jour (D 65)

HRI-T 250W/230/B/E40



Circuit diagram(s)



Circuit HID standard à laide damorçage externe

Légende des symboles:

L. = Lampe

VG = Ballast conventionnel (BC/BC à puissance réduite)


P = Phase

N = Neutre

K = Condensateur de compensation

Z = Amorceur

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici amorceur et ballast) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.



Fonctionnement au BE

Légende des symboles:

L. = Lampe


EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent

seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.



Fonctionnement au BE

Légende des symboles:

L. = Lampe


EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent

seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.



Fonctionnement au BE

Légende des symboles:

L. = Lampe


EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent

seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.



Fonctionnement au BE avec aide damorçage

Légende des symboles:

L. = Lampe

EVG = Ballast électronique

P = Phase

N = Neutre

Z = Aide damorcage

Léquipement nécessaire au bon fonctionnement de la lampe (ici aide damorçage et ballast électronique) est généralement déjà installé dans le circuit correspondant des luminaires appropriés. Toutes modifications doivent seulement être effectuées par du personnel qualifié. Ce schéma de câblage est une base technique servant dinformation aux utilisateurs intéressés.

Special features





General notes

HRI-T 250W/230/B/E40



Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.