

Betrieb von Star LED-Retrofit Lampen Reflektor PAR16 GU10 mit verschiedenen Dimmern

Radium

Legende:

grün

sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)

gelb

dimmbar (nur bis unter 40% Licht)

rot

dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur über 40% Licht)

ohne

nicht geprüft

T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbe-reich [W]	Dimm-verfahren
ABB	STD 50-3	230/50Hz	60-500	L
Altenburger	50,3	230/50Hz		
AURORA	DSP 400	230/50Hz	400	L
Berker	2861	230/50Hz	50-420	U
Bticino	L/N/NT4411N HC/HD/HS4411	230/50Hz		
Bticino	L/N/NT4408 HC/HD/HS4408	230/50Hz		
bticino	NT4402N	230/50Hz	500	R
Busch-Jaeger	6513 U-102	230/50Hz	420	T
Busch-Jaeger	6523 U-102	230/50Hz	40-420	T
Busch-Jaeger	2250 U	230/50Hz	60-600	L
Busch-Jaeger	6526 U	230/50Hz		
CENTURY CONTROL	MULTI DIMMER	230/50Hz	60-600	U
DimMax	420SL	230/50Hz	200	L/T
DINUY	RE EL1 LE1	230/50Hz	400	LED
Domintell	DimMax 420 SL	230/50Hz	200	L/T
ELKO	400GLI	230/50Hz		
ELKO	315GLE	230/50Hz	20-315	T
ELKO	600GLE/I	230/50Hz		
ELKO	600GLI	230/50Hz	40-600	U
ELKO	420GLE/I	230/50Hz	40-420	U
ELKO	1000LRI	230/50Hz		
ELKO	630GLE	230/50Hz	20-630	U
Eitako	EUD61NPN-UC	230/50Hz	5-400	R / L / C
Feller	40200.LEDxxx	230/50Hz		
Feller	40600 RLC	230/50Hz	20-600	U
Feller	40600.RC	230/50Hz		
Feller	40600.RL	230/50Hz		
Feller	40420.RLC	230/50Hz		
Feller	31000	230/50Hz		
Gira	226200	230/50Hz		
Gira	030700	230/50Hz	20-525	T
Gira	117600	230/50Hz	50-420	U
Gira	217400	230/50Hz	4X20-250	KNX-U
Hager	WUD87	230/50Hz	400	LED-U
Hamilton	KP1X40	230/50Hz	400	
Hugo Müller	paladin 872110 led	230/50Hz		
Jung	225 NVDE	230/50Hz	20-500	L
Jung	225 TDE	230/50Hz		
Jung	254 UDIE1	230/50Hz		
Jung	1224 LEDUDE	230/50Hz		LED
Jung	3904 REGHE	230/50Hz		
Legrand	665114	230/50Hz	400	U
Legrand	574319/574339	230/50Hz	400	U
Legrand	572239/572739	230/50Hz	400	U
Legrand	078407/079207	230/50Hz	400	U
Legrand	048869/048871	230/50Hz	400	U
Legrand	067083/048869	230/50Hz	400	U
Legrand	281084	230/50Hz	500	L
Legrand	617030	230/50Hz	600	L
Legrand	770061	230/50Hz	400	RL
Legrand	099314	230/50Hz	300	RL
Legrand	770062	230/50Hz	400	RLC
Legrand	617031	230/50Hz	1000	L
Legrand	078405	230/50Hz	600	RL
MASTER	DM-DGL	230/50Hz	1000	U / LED
MASTER	DM-2500	230/50Hz	2500	U / LED
Merten	MEG5136-0000	230/50Hz		
Merten	MEG5134-0000	230/50Hz		

PAR16 35 36°		PAR16 50 36°		PAR16 80 36°		PAR16 80 36°		PAR16 80 120°	
43519192		43719440		43519323		43519327		43719325	
		43719441				43719324		43719326	
		43719442						43719436	
Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich
1-20	99-2%	1-18	97-1%	86-0%	74-0%	85-0%	87-0%	85-0%	87-0%
1-3	99-0%	1-20	98-0%	93-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%
1-11	99-0%	1-10	95-0%	90-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%
1-10	99-0%	1-20	97-0%	89-0%	88-0%	88-0%	88-0%	88-0%	88-0%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
1-20	100-0%	1-20	98-0%						
1-20	100-0%	1-20	97-3%						
1-4	100-9%	1-7	97-6%	95-3%	93-3%	94-3%	93-3%	94-3%	93-3%
				93-1%	87-1%	90-1%	87-1%	90-1%	87-1%
1-20	99-20%	1-16	98-24%						
1-4	99-0%	1-9	97-0%	91-0%	90-0%	90-0%	90-0%	90-0%	90-0%
				93-0%	91-0%	92-0%	91-0%	92-0%	91-0%
1-16	100-0%	1-13	97-0%			91-0%	91-0%	92-0%	91-0%
1-11	100-0%	1-12	97-0%	94-3%	91-0%	92-3%	90-0%	92-3%	90-0%
1-20	100-0%	1-20	98-0%	92-3%	90-0%	91-3%	90-0%	91-3%	90-0%
1-11	99-1%	1-13	98-5%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
1-20	99-0%	1-20	98-0%	92-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%
1-17	100-0%	1-15	98-0%						
1-20	99-0%	1-20	96-0%	88-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%
1-20	100-7%	1-20	98-1%	93-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%
1-15	100-0%	1-14	97-0%	90-1%	88-1%	89-1%	88-1%	89-1%	88-1%
1-20	100-1%	1-20	98-1%	95-0%	93-0%	94-0%	93-0%	94-0%	93-0%
1-11	99-1%	1-13	98-5%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
1-20	100-7%	1-20	98-1%	93-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%
1-20	99-0%	1-20	98-0%	92-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%
1-17	100-0%	1-15	98-0%						
1-20	99-0%	1-20	96-0%	88-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%
1-20	100-0%	1-18	97-0%	91-0%	89-0%	90-0%	89-0%	90-0%	89-0%
1-20	100-0%	1-20	98-0%	90-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%
1-16	100-7%								
1	99-41%	1-15	96-36%	91-25%	90-24%	90-29%	90-27%	90-29%	90-27%
1-18	100-0%	1-16	98-0%	93-0%	91-0%	92-0%	91-0%	92-0%	91-0%
		1-14	96-0%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
1-20	100-0%	1-18	97-0%	91-0%	89-0%	90-0%	89-0%	90-0%	89-0%
1-20	100-0%	1-20	98-0%	90-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%
1-16	100-7%								
1	99-41%	1-15	96-36%	91-25%	90-24%	90-29%	90-27%	90-29%	90-27%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
1-9	100-0%	1-14	97-0%	94-0%	93-0%	93-0%	92-0%	93-0%	92-0%
		1-17	97-0%						
		1-20	97-0%						
1-14	100-0%	1-15	98-0%						
1-12	100-0%	1-11	98-0%	67-2%	66-2%	66-2%		66-2%	
1-16	100-0%	1-15	97-0%	83-1%	86-1%	82-1%	86-1%	82-1%	86-1%
1-20	100-3%	1-20	97-1%						
1-20	100-0%	1-20	98-0%						
1-20	99-0%	1-20	96-0%						
1-20	100-0%	1-20	98-0%	92-3%	90-0%	91-3%	90-0%	91-3%	90-0%
1-20	100-1%	1-20	98-1%	95-0%	93-0%	94-0%	93-0%	94-0%	93-0%

Betrieb von Star LED-Retrofit Lampen Reflektor PAR16 GU10 mit verschiedenen Dimmern

Radium

Legende:	grün	sehr gut dimmbar (bis unter 25% Licht)
	gelb	dimmbar (nur bis unter 40% Licht)
	rot	dimmen kritisch (Flackern und/oder Geräusche möglich, und/oder nur über 40% Licht)
	ohne	nicht geprüft

T: Phasenabschnittsdimmer
L: Phasenanschnittsdimmer
U: Universaldimmer

Hersteller	Dimmer-Typ, Modell	Strom-Netz	Lastbereich [W]	Dimm-verfahren	PAR16 35 36°		PAR16 50 36°		PAR16 80 36°		PAR16 80 36°		PAR16 80 120°	
					Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich	Anzahl Lampen	Dimm-Bereich
Merten	MEG5139-0000	230/50Hz			1-11	99-1%	1-13	98-5%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
Merten	MEG5137-0000	230/50Hz			1-20	100-7%	1-20	98-1%	93-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%
Merten	MEG5133-0000	230/50Hz			1-20	99-0%	1-20	98-0%	92-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%
Merten	MEG5138-0000	230/50Hz			1-17	100-0%	1-15	98-0%						
Merten	MEG 5170-0300	230/50Hz	10-200	U	1-3	100-0%	1-15	98-0%	91-0%	89-0%	90-0%	89-0%	90-0%	89-0%
Merten	MEG 5131	230/50Hz	40-400	L	1-16	99-0%	1-15	98-0%	95-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%
Merten	MEG 5132	230/50Hz			1-16	99-0%	1-15	98-0%	95-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%
Merten	MEG 5140	230/50Hz	9-100	L	1-3	99-0%	1-3	98-0%	93-0%	91-0%	92-0%	91-0%	92-0%	91-0%
Merten	MEG 5135	230/50Hz	60-1000	L	1-20	99-0%	1-20	96-0%	88-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%
MK	K4501	230/50Hz	180	L	1-4	99-0%	1-5	97-0%	89-1%	87-6%	88-1%	87-7%	88-1%	87-7%
NEXUS	881P-01	230/50Hz	400	L	1-11	100-0%	1-11	97-0%	93-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%
NIKO	310-01900 01901	230/50Hz	5-200	U	1-6	99-0%	1-7	96-0%	95-0%	93-0%	94-0%	93-0%	94-0%	93-0%
NIKO	330-00700 00701	230/50Hz	5-200	U	1-5	99-0%	1-7	96-0%	93-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%
Odace	S520512	230/50Hz			1-20	100-1%	1-20	98-1%	95-0%	93-0%	94-0%	93-0%	94-0%	93-0%
Odace	S520511	230/50Hz			1-20	99-0%	1-20	98-0%	92-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%
Odace	S520515	230/50Hz			1-17	100-0%	1-15	98-0%						
Odace	S520518	230/50Hz			1-3	99-0%	1-3	98-0%	93-0%	91-0%	92-0%	91-0%	92-0%	91-0%
Osram	HTi DALI 315 DIM	230/50Hz	20-315	DALI-T	1-2	100-0%	1-20	98-0%	96-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%
PEHA	435 HAN	230/50Hz	60-600	L	1-20	100-2%	1-20	98-0%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
Schneider	400GLI	230/50Hz	40-400	T	1-11	100-0%	1-12	97-0%	94-3%	91-0%	92-3%	90-0%	92-3%	90-0%
Schneider	SBD315RC	230/50Hz			1-20	100-0%	1-20	98-0%	92-3%	90-0%	91-3%	90-0%	91-3%	90-0%
Schneider	SBD200LED	230/50Hz	400		1-20	100-1%	1-20	98-1%	95-0%	93-0%	94-0%	93-0%	94-0%	93-0%
Schneider	SBD600RCRL	230/50Hz			1-11	99-1%	1-13	98-5%	92-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%	91-0%
Schneider	SBD630RC	230/50Hz			1-20	100-7%	1-20	98-1%	93-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%	92-1%
Schneider	SBD600RL	230/50Hz			1-20	99-0%	1-20	98-0%	92-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%	91-2%
Schneider	SBD420RCRL	230/50Hz			1-17	100-0%	1-15	98-0%						
Schneider	5170	230/50Hz			1-3	100-0%	1-15	98-0%	91-0%	89-0%	90-0%	89-0%	90-0%	89-0%
Schneider	SBD400RL	230/50Hz			1-16	99-0%	1-15	98-0%	95-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%	94-0%
Schneider	SBDSP	230/50Hz			1-3	99-0%	1-3	98-0%	93-0%	91-0%	92-0%	91-0%	92-0%	91-0%
Schneider	ATTD1000RL	230/50Hz			1-20	99-0%	1-20	96-0%	88-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%
Shuttle	SDIM-T-LED-500W	230/50Hz	2-500	T & LED-T	1-20	100-0%	1-20	98-0%	93-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%	92-0%
Siemens	5TC8 284	230/50Hz	20-525	T	1-20	100-3%	1-2	98-2%	88-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%	87-0%
Siemens	5WG1-527-1AB31	230/50Hz	20-500	KNX-U	1-20	99-0%	1-20	96-0%	86-0%	85-0%	85-0%	84-0%	85-0%	84-0%
VADSBO	LD 220	230/50Hz	1-200	U	1-16	100-0%	1-14	98-0%	90-1%	89-1%	89-1%	89-1%	89-1%	89-1%
VARILIGHT	HQ3W	230/50Hz	400		1-20	100-0%	1-20	97-0%	66-0%	65-0%	65-0%	65-0%	65-0%	65-0%
VARILIGHT	JQP401W	230/50Hz	400	T						87-3%		87-3%		87-3%
Vimar	20135	230/50Hz	3 - 100	U	1-8	100-0%	1-7	98-0%	86-1%	85-1%	85-1%	85-1%	85-1%	85-1%
ZANO	WH401	230/50Hz	400	L	1-11	100-0%	1-11	97-0%	93-3%	61-3%	99-3%	60-3%	99-3%	60-3%
ZANO	WH251	230/50Hz	250									53-0%		53-0%
ZANO	Z GRID 700	230/50Hz	250	LED			1-18	56-0%						
ZANO	Z GRID 500	230/50Hz	500				1-13	97-0%	90-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%	89-0%

Typische Werte. Versuche wurden mit entsprechenden Lampen durchgeführt. Die Messungen an den jeweiligen Geräten, die in den Versuchen eingesetzt wurden, zeigen diese Teste Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen, mit Nachfolgemodellen der Testgeräte oder anderen Geräten des gleichen Herstellers erreicht werden können. Die Testergebnisse wurden mit der obengenannten Lampentype erzielt Radium übernimmt keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass diese Ergebnisse auch bei Nutzung der Geräte unter anderen (Betriebs-)Bedingungen oder mit anderen LED-Lampen-Typen auch so erreicht werden können.

Aufgrund der verschiedenen elektronischen Komponenten und vieler Einflussfaktoren können unter ungünstigen Bedingungen Geräusche entstehen, die im Resonanzfall deutlich hör! Generell wird die Verwendung von Phasen-Abschnitt-Dimmern empfohlen. Diese erfordern bei der Installation einen Neutralleiter.

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.