# **LED-Treiber mit Phasecut dimmbar**

Driver Phasecut 36W/24V IP20 Radium



Produktdatenblatt Stand: 06.12.2025



## **Allgemeine Daten**

Artikel Nr.	OTDA3025
Bestellzeichen	DRIVER PHASECUT 36W/24V IP20 RADIUM
EAN-Faltschachtel	4003556009875
Versandeinheit in Stk.	60
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4003556409873
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	11.35
Länge Versandeinheit in m	0.37
Breite Versandeinheit in m	0.34
Höhe Versandeinheit in m	0.0165
Produktgewicht	165 g
Produktstatus	Inaktiv

## **Elektrische Parameter**

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	36.0 W	
Ausgangsleistung (Bereich)	0-36.0 W	
Eingangsspannung AC (Bereich)	220-240 V	
Ausgangs-spannung	24 V	
Ausgangsspannung	23.5-24.5 V	
Anzahl Kanäle	1	
Spitzen-Einschaltstrom	40 A	
Eingangsstrom	0.4 A	
Ausgangsstrom	0-1500 mA	
Netzfrequenz	50 / 60 Hz	

## **LED-Treiber mit Phasecut dimmbar**

Driver Phasecut 36W/24V IP20 Radium



#### **Elektrische Parameter**

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Dimmbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimm-Schnittstelle	Phase-Cut, bei Push-DIM-Betrieb* bitte Hinweis beachten

#### **Lichttechnische Parameter**

Dimm-Bereich	0 - 100 %

#### Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Tc Temperatur max.	70 °C

### **Spezifikation**

durchschnittliche Effizienz	87 %
Länge	175 mm
Höhe max.	30 mm
Breite max.	44 mm
Ausführung	dynamisch

#### **Betriebshinweise**

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperaturbereich	-30+55 °C
Tc Temperatur max.	70 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit	95 %

#### Sonstiges

Ähnliche Produkte	OTDA3026, OTDA4078	

#### **Hinweis**

1 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V; Überlast-, Überhitzungs-, Kurzschlussschutz; dimmbar mit Phasenan- oder -abschnittdimmer, für Innen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## **LED-Treiber mit Phasecut dimmbar**

Driver Phasecut 36W/24V IP20 Radium



#### Besonderheiten



#### Allgemeine Hinweise

- \* Sollten sich die Lichtquellen im Push-Dim Betrieb der Beleuchtungsanlage mit MEHREREN Treibern an EINEM Taster nicht mehr gleichzeitig schalten bzw. gleichmäßig dimmen lassen, arbeitet das System asynchron und kann durch eine RESET-Routine wieder synchronisiert werden:
- 1. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN
- 2. Schritt: KURZdruck (< 0,5 s) => alle Leuchten schalten AUS
- 3. Schritt: LANGdruck (> 0,5 s) => alle Leuchten schalten EIN und dimmen
- [4. Schritt: Doppelklick => Dimmstellung speichern (optional)]

Danach verhalten sich die Treiber wieder synchron.

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.