

LED Treiber 1-10V

DRIVER 1-10V 130W/24V IP67 OSRAM

Radium

Produktdatenblatt Stand: 22.04.2026



Allgemeine Daten

Artikel Nr.	OTDA2428
Bestellzeichen	DRIVER 1-10V 130W/24V IP67 OSRAM
EAN-Faltschachtel	4052899545885
Versandeinheit in Stk.	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4052899545892
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	10.86
Produktgewicht	943 g
Produktstatus	● Inaktiv

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	130.0 W
minimale Ausgangsleistung	1.3 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-130.0 W
Leistungsfaktor	0,95
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangs-spannung	24,2 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	4 kV
Anzahl Kanäle	1
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	8
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	13

LED Treiber 1-10V

DRIVER 1-10V 130W/24V IP67 OSRAM

Radium

Elektrische Parameter

Dimmbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimm-Schnittstelle	1-10 V

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	80 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	90,5 %
Länge	220 mm
Höhe max.	37 mm
Breite max.	63 mm
Material	Metall
Ausführung	statisch

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP67
Anschlussart	Kabel
Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
Tc Temperatur max.	80 °C

Hinweis

Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über 1-10V Schnittstelle, für Außenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Besonderheiten



Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen

LED Treiber 1-10V

DRIVER 1-10V 130W/24V IP67 OSRAM

Radium

jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.