



Données générales

Article No.	OTDA2426
Code	DRIVER 1-10V 60W/24V IP66 OSRAM
Product EAN	4052899545847
Box quantity (pcs.)	20
EAN Box	4052899545854
Gross weight of box in kg	10.005
Poids du produit	420 g
Product status	● Inactive

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	60.0 W
Puissance de sortie minimale	0.6 W
EF004479	0-60.0 W
Facteur de puissance	0,95
Tension d'entrée AC (zone)	198-264 V
Tension de sortie	24,2 V
EF003933	24-24 V
Résistance aux surtensions (L - N)	4 kV
Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
EF009473	Yes
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	21
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	34

Driver LED 1-10V

DRIVER 1-10V 60W/24V IP66 OSRAM

Radium

Les paramètres électriques

Gradable	Yes
variation avec bouton-poussoir	No
Interface de gradation	1-10 V

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	90 °C

Spécification

Efficacité moyenne	87 %
longueur	208 mm
Hauteur max.	26 mm
Largeur max.	43 mm
version	EV010455
Matériel	Matière plastique

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP66
Classe de protection	II
Mode de connexion	Câble
Zone de température ambiante	-30...+50 °C
Température Tc max.	90 °C

Notices explicatives

Tunable White alimentation à tension constante 24V, dimmable via interface DALI (DT8), pour applications extérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en

Driver LED 1-10V

DRIVER 1-10V 60W/24V IP66 OSRAM

Radium

vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.