Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 50W/24V IP20 OSRAM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 30.10.2026



Données générales

Code Radium	OT050011
Désignation	DRIVER 50W/24V IP20 OSRAM
EAN 10 (unité)	4052899905566
Poids du produit	290 g
Product status	Inactif

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	50.0 W
Puissance de sortie minimale	0.5 W
EF004479	0-50.0 W
Facteur de puissance	0,95
Tension d'entrée AC (zone)	198-264 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	24-24 V
Résistance aux surtensions (L - N)	1 kV
Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
EF009473	Non
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 10A-B10	12
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A-B16	19
Gradable	Non
variation avec bouton-poussoir	Non

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 50W/24V IP20 OSRAM

Radium

Durée de vie

Durée de vie	30000 h
Température Tc max.	95 °C

Spécification

Efficacité moyenne	85 %
longueur	242 mm
Hauteur max.	16 mm
Largeur max.	40 mm
version	EV010455
Matériel	Matière plastique

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Mode de connexion	pinces à vis
Zone de température ambiante	-20…+45 °C
Température Tc max.	95 °C

Notices explicatives

Alimentation à tension constante 24V, non dimmable, pour applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités



Notices explicatives générales
Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs dexploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A lexception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux dalimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour lachat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité denvoi. Tous changements concernant lemballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.
® = Marque déposée
Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Appareillage de commande de bande LED
DRIVER 50W/24V IP20 OSRAM

Radium

Toutes les données techniques sans garantie.