



## Allgemeine Daten

Code Radium	OTDA2462
Désignation	DRIVER BT 4CH 80W/24V IP20 OSRAM
EAN 10 (unité)	4062172046558
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4062172046565
Poids brut du carton en kg	4.034
Produktgewicht	191 g
Product status	● PhaseOut

## Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	80.0 W
minimale Ausgangsleistung	0.8 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-80.0 W
Leistungsfaktor	0,98
Eingangsspannung AC (Bereich)	198-264 V
Ausgangs-spannung	24,2 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Anzahl Kanäle	4
Netzfrequenz	50/60 Hz
max. Anzahl an 10A-B10-Sicherung	11
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	17
Dimmbar	Oui

## Elektrische Parameter

Dimmung mit Push-button	Non
Dimm-Schnittstelle	Bluetooth

## Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	65 °C

## Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	93 %
Länge	346 mm
Höhe max.	22 mm
Breite max.	32 mm
Material	Kunststoff
Ausführung	statisch

## Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemmen
Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Tc Temperatur max.	65 °C

## Hinweis

4 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V, dimmbar über Bluetooth mit der CASAMBI App, für Innenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Particularités



## Notices explicatives générales

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die

# LED Treiber Bluetooth

DRIVER BT 4CH 80W/24V IP20 OSRAM

# Radium

technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

**Alle technischen Angaben ohne Gewähr.**