

# Appareillage de commande de bande LED

RL-Driver 60W/220-240/24V IP20

**Radium**

Date de la fiche technique du produit: 27.06.2026



## Données générales

Article No.	OTNA1754
Kod	RL-Driver 60W/220-240/24V IP20
Product EAN	4003556005778
Box quantity (pcs.)	20
EAN Box	4003556405776
Gross weight of box in kg	6.709
Length of box in m	0.28
Width of box in m	0.2
Height of box in m	0.18
Poids du produit	315 g
Product status	<span style="color: red;">●</span> Nieaktywne

## Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	60.0 W
Puissance de sortie minimale	0.6 W
EF004479	60.0-60.0 W
Tension d'entrée AC (zone)	220-240 V
Tension de sortie	24 V
EF003933	24-24 V
Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
EF009473	Nie
Gradable	Nie

# Appareillage de commande de bande LED

RL-Driver 60W/220-240/24V IP20

# Radium

## Les paramètres électriques

variation avec bouton-poussoir	Nie
--------------------------------	-----

## Durée de vie

Durée de vie	30000 h
Température Tc max.	80 °C

## Spécification

longueur	180 mm
Hauteur max.	30 mm
Largeur max.	52 mm
version	EV010455
Matériel	Matière plastique

## Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	II
Mode de connexion	pincés à vis
Zone de température ambiante	-20...+45 °C
Température Tc max.	80 °C

## Notices explicatives

Alimentation à tension constante 24V, non dimmable, pour applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Special features



### General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

# Appareillage de commande de bande LED

RL-Driver 60W/220-240/24V IP20

**Radium**

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, derreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.