



Données générales

| | |
|------------------|--|
| Article No. | FXZA3997 |
| Kod | POWER DISTRIBUTOR 4PORT P1 IP20 RGBW |
| Product EAN | 4003556010758 |
| Poids du produit | 12 g |
| Product status | ● Aktywne |

Les paramètres électriques

| | |
|------------------------|------|
| Tension maximale | 36 V |
| Courant max. par canal | 6 A |
| nombre de fils | 2 |

Spécification

| | |
|------------------------|-------|
| Type d'accessoire | autre |
| Longueur | 30 mm |
| Hauteur | 9 mm |
| Largeur | 57 mm |
| largeur d'installation | 57 mm |
| couleur | blanc |

Notices explicatives pour fonctionnement

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Degré de protection (pièce/plafond) | IP20 |
| Zone de température ambiante | -35... +60°C |

Notices explicatives

Distributeur quadruple pour câble d'alimentation 2PIN pour connexion professionnelle de 4 bandes LED à un driver. (Connecteur FXZA3995 non inclus)

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.