

LED Treiber

DRIVER 150W/24V IP67 MeanWell

Radium

Produktdatenblatt Stand: 03.05.2026



Allgemeine Daten

Article No.	OTNA2452
Codice	DRIVER 150W/24V IP67 MeanWell
Product EAN	4003556008557
Box quantity (pcs.)	16
EAN Box	4003556408555
Gross weight of box in kg	13.99
Produktgewicht	800 g
Product status	● Attivo

Elektrische Parameter

Bemessungswert Ausgangsleistung max.	150.0 W
minimale Ausgangsleistung	1.5 W
Ausgangsleistung (Bereich)	0-150.0 W
Leistungsfaktor	0,95
Eingangsspannung AC (Bereich)	100-305 V
Ausgangs-spannung	24 V
Ausgangsspannung	24-24 V
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	4 kV
Anzahl Kanäle	1
Netzfrequenz	50/60 Hz
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	No
max. Anzahl an 16A-B16-Sicherung	4
Dimmbar	No

LED Treiber

DRIVER 150W/24V IP67 MeanWell

Radium

Elektrische Parameter

Dimmung mit Push-button	No
-------------------------	----

Lebensdauer

Lebensdauer	50000 h
Tc Temperatur max.	90 °C

Spezifikation

durchschnittliche Effizienz	93 %
Länge	180 mm
Höhe max.	35,5 mm
Breite max.	63 mm
Material	Metall
Ausführung	statisch

Betriebshinweise

Schutzart (IP)	IP67
Anschlussart	Kabel
Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
Tc Temperatur max.	90 °C

Hinweis

Konstantspannungsversorgung 24V, nicht dimmbar, für Außenanwendungen

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

Special features



General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

LED Treiber

DRIVER 150W/24V IP67 MeanWell

Radium

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.