



Allgemeine Daten

Article No.	32517062
Codice	RSI 4000W/SE G38
Product EAN	4008597170621
Product status	● Attivo

Elektrische Parameter

Nennleistung max.	4,180.0 W
Lampenspannung	195 V

Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	410000 lm
Farb-temperatur	6300 K
Farbwiedergabeindex Ra nominal	95

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
B5 - Lebensdauer 5% Ausfall	250 h

Spezifikation

Durch-messer	75 mm
Länge max.	250 mm
Brennstellung	beliebig
Quecksilbergehalt max.	320 mg

Tageslichtlampe
RSI 4000W/SE G38

Radium

Socket

G38

Betriebshinweise

Brennstellung

beliebig

Hinweis

Heißzündfähige Tageslichtlampe für Sonnen-Simulation, Bühne oder Film, einseitig gesockelt

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter www.radium.de/recycling.

Die bei LED-Lampen beschriebene "Lebensdauer L70" gibt die Anzahl Stunden an, wenn sich der Lichtstrom auf 70% seines Ausgangswertes verringert hat.

Das optionale Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

General notes

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.