



Données générales

Article No.	32517061
Kod	RSI 2500W/SE G38
Product EAN	4008597170614
Product status	● Aktywne

Les paramètres électriques

Puissance	2,500.0 W
tension de lampe	115 V

Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	240000 lm
température de couleur	6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI nominal	93

Durée de vie

Durée de vie	750 h
B5 - durée de fonctionnement à 5% de défaillance	250 h

Spécification

diamètre	60 mm
Longueur max.	225 mm
position de combustion	au choix
Teneur en mercure	215 mg

Lampe lumière du jour
RSI 2500W/SE G38

Radium

culot

G38

Notices explicatives pour fonctionnement

position de combustion

au choix

Notices explicatives

Lampe lumière du jour à allumage chaud pour simulation de soleil, scène ou film, avec socle sur un côté

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.